Слуховой аппарат Oticon Siya IIC

ИМ-7.107585 до 21.06.2024

воздушной проводимости, IIC (невидимый), цифровой, программируемый, 48 канальный, 119 дБ / 126 дБ, тип батареи 10, шумоподавление, подавление обратной связи

OTICON A/S, Дания

Характеристики

Тип	воздушной проводимости
Вид	IIC (невидимый)
Обработка сигнала	цифровой
Способ настройки	программируемый
Количество каналов	48 канальный
ВУЗД90	119 дБ / 126 дБ
Тип батареи	10

Функции

Шумоподавление	Да
Подавление обратной связи	Да
FM-совместимость	Да

Дополнительные характеристики

Аппарат слуховой заушный **Oticon Siya IIC** - невидимый в ухе.

Особенности:
- Платформа Velox™ - обрабатывает данные в 50 раз быстрее, чем слуховые аппараты на предыдущей платформе Unium Sense.
- 48 частотных каналов.
- Направленность в 15 независимых полосах частот (для достижения максимальной точности).
- Исключительно быстрое шумоподавление.
- Высококачественная коннективность на основе технологии низкоэнергетического Bluetooth® (2.4 ГГц).
- Speech Rescue™ LX. Технология, которая переносит высокочастотные звуки, которые, как правило, не слышит человек с выраженным нарушением слуха на высоких частотах (глухие согласные «с», «ф», «ч», «ш»,

«т») в его диапазон слышимости.

Беспроводные возможности:

- Телевидение. ТВ-адаптер 3.0 от Oticon позволяет транслировать звук с телевизора на любое количество пар слуховых аппаратов Oticon Siya.
- Мобильное приложение Oticon ON. Переключение программ и регулирование громкости слухового аппарата незаметно для окружающих, пользование программой HearingFitness™.
- ConnectClip. Можно применять в качестве внешнего микрофона, превратив с его помощью слуховые аппараты в беспроводную стереогарнитуру или в качестве пульта дистанционного управления для регулирования громкости и переключения программ.
- Пульт дистанционного управления.
- Музыка. Можно прослушивать музыку в стереоформате. Вы можете транслировать аудиозаписи с iPhone, iPad и iPod touch или использовать ConnectClip для подключения к большинству Bluetooth-устройств.
- Компьютер. Превратите ваши слуховые аппараты в беспроводную гарнитуру и совершайте звонки по Skype, Lync и т.д.. Для подключения ConnectClip к компьютеру используйте Bluetooth или USB-порт Oticon BTD 800.
- Домашний телефон. Отвечайте на звонки на городской телефон по беспроводной связи. Для этого подключите телефонный адаптер 2.0 к вашему телефонному аппарату: он будет транслировать звонки на ваших слуховые аппараты через ConnectClip.

Параметр/Модель	**Siya 1|2 IIC 75**	**Siya 1|2 IIC 85**
ВУЗД90, дБ	119	126
Макс. усилие, дБ	53	58
Диапазон частот, Гц	100-7500	100-7500
Speech Rescue™ LX	+ | -	+ | -
Fitting Bands	10 | 8	10 | 8
Беспроводная связь	+	+
Телефонная катушка	+ / -	+ / -
Размер батареи	10	10
Работа батареи, ч	70-80	60-70