

Слуховой аппарат Oticon Siya BTE / BTE PP

ИМ-7.107585 до 21.06.2024

воздушной проводимости, BTE (заушный), цифровой, программируемый, 48 канальный, 130 дБ / 138 дБ, тип батареи 13, шумоподавление, подавление обратной связи, регулятор громкости

OTICON A/S, Дания



Характеристики

Тип	воздушной проводимости
Вид	BTE (заушный)
Обработка сигнала	цифровой
Способ настройки	программируемый
Количество каналов	48 канальный
ВУЗД90	130 дБ / 138 дБ
Тип батареи	13

Функции

Шумоподавление	Да
Подавление обратной связи	Да
Регулятор громкости	Да
FM-совместимость	Да

Дополнительные характеристики

Аппарат слуховой заушный **Oticon Siya BTE / BTE PP** - слуховые аппараты основного класса с подключением к интернету для компенсации различных нарушений слуха.

Модификации:

- **Oticon Siya BTE** - заушная модель. Имеется регулятор громкости и смены программ, световой LED индикатор для мониторинга состояния слухового аппарата. Для компенсации нарушений слуха от средней до тяжелой степеней.
- **Oticon Siya BTE PP** - мощная заушная модель. Имеется регулятор громкости и смены программ, световой LED индикатор для мониторинга состояния слухового аппарата. Для компенсации глубоких и тяжелых

нарушений слуха.

Особенности:

- Платформа Velox™ - обрабатывает данные в 50 раз быстрее, чем слуховые аппараты на предыдущей платформе Unium Sense.
- 48 частотных каналов.
- Направленность в 15 независимых полосах частот (для достижения максимальной точности).
- Исключительно быстрое шумоподавление.
- Высококачественная коннективность на основе технологии низкоэнергетического Bluetooth® (2.4 ГГц).
- Speech Rescue™ LX. Технология, которая переносит высокочастотные звуки, которые, как правило, не слышит человек с выраженным нарушением слуха на высоких частотах (глухие согласные «с», «ф», «ч», «ш», «т») в его диапазон слышимости.

Беспроводные возможности:

- Телевидение. ТВ-адаптер 3.0 от Oticon позволяет транслировать звук с телевизора на любое количество пар слуховых аппаратов Oticon Siya.
- Мобильное приложение Oticon ON. Переключение программ и регулирование громкости слухового аппарата незаметно для окружающих, пользование программой HearingFitness™.
- ConnectClip. Можно применять в качестве внешнего микрофона, превратив с его помощью слуховые аппараты в беспроводную стереогарнитуру или в качестве пульта дистанционного управления для регулирования громкости и переключения программ.
- Пульт дистанционного управления.
- Музыка. Можно прослушивать музыку в стереоформате. Вы можете транслировать аудиозаписи с iPhone, iPad и iPod touch или использовать ConnectClip для подключения к большинству Bluetooth-устройств.
- Компьютер. Превратите ваши слуховые аппараты в беспроводную гарнитуру и совершайте звонки по Skype, Лync и т.д.. Для подключения ConnectClip к компьютеру используйте Bluetooth или USB-порт Oticon BTD 800.
- Домашний телефон. Отвечайте на звонки на городской телефон по беспроводной связи. Для этого подключите телефонный адаптер 2.0 к вашему телефонному аппарату: он будет транслировать звонки на ваших слуховые аппараты через ConnectClip.

Параметр/Модель	Siya 1 2 BTE	Siya 1 2 BTE PP
ВУЗД90, дБ	130	138
Макс. усилие, дБ	66	73
Диапазон частот, Гц	105-7500	150-7300
Speech Rescue™ LX	+ -	+ -
Fitting Bands	10 8	10 8
Беспроводная связь	+	+
Регулятор громкости	+	+
Телефонная катушка	+ / -	+ / -
Размер батареи	13	13
Работа батареи, ч	105-115 105-115	80-105 80-105