

Электромотор стоматологический COXO C-PUMA mini

ИМ-7.117502

электрический бесщеточный, с оптикой, от 5 000 до 200 000 об./мин, 2 Н·см, внутренний спрей

Foshan COXO Medical Instrument, Китай



Характеристики

Тип	электрический бесщеточный
Освещение	с оптикой
Скорость	от 5 000 до 200 000 об./мин
Крутящий момент	2 Н·см
Охлаждение	внутренний спрей

Дополнительные характеристики

Портативный стоматологический электромотор COXO C-PUMA mini – это компактная и функциональная система. Прибор оснащен современным сенсорным управлением и ярким цифровым дисплеем, что обеспечивает высокую точность и удобство при проведении широкого спектра стоматологических процедур.

Основные особенности и преимущества:

- **Сенсорный интерфейс:** интуитивно понятное управление через сенсорную панель, включая регулировку скорости скользящим движением по полукруглой канавке.
- **Интеллектуальное сохранение настроек:** выбранные значения скорости, передаточного отношения и режима подсветки сохраняются автоматически.
- **Мощная LED-подсветка:** встроенный светодиод обеспечивает освещенность более 10 000 люкс для оптимальной визуализации рабочего поля.
- **Безопасность работы:** функция реверса сопровождается предупредительным звуковым сигналом, предотвращая случайные ошибки.
- **Универсальное подключение:** блок управления легко подсоединяется к стандартному 4-канальному шлангу турбины стоматологической установки.
- **Высокие стандарты гигиены:** микромотор и наконечник выдерживают многократную стерилизацию в автоклаве при температуре до 134 °C (до 250 циклов).

Технические характеристики

Скорость вращения	<ul style="list-style-type: none">• 1:1: 5 000 - 40 000 об./мин• 1:5: 20 000 - 200 000 об./мин
Крутящий момент	2 Н·см
Размеры блока управления	147.5×130.5×50.5 мм
Освещенность светодиода	> 10 000 люкс
Длина кабеля мотора	1.8 м
Режим работы	40 сек работа / 10 мин перерыв
Входное напряжение адаптера	100-240 В, 50/60 Гц
Выходное напряжение адаптера	29.5 В, 4.8 А DC
Давление подачи воздуха	1.0 - 2.5 бар
Давление подачи воды	0.8 - 2.0 бар